Panduan pemilihan terminal industri

Komputer sentuh Android, komputer sentuh Windows dan terminal mudah alih lasak.

Gunakan panduan ini untuk menyenarai pendek peralatan bagi stesen kerja kilang, arahan kerja digital dan pengumpulan data industri. Spesifikasi di bawah diambil daripada halaman produk bahasa Inggeris semasa. Pilihan siri produk diasingkan daripada konfigurasi setiap unit.

01 / Pilih keluarga peranti

Keperluan kerja	Keluarga produk untuk dinilai
Stesen kerja sentuh tetap	Komputer sentuh semua dalam satu Android atau Windows; pilih sistem pengendalian yang diperlukan oleh aplikasi.
Pengumpulan data mudah alih	Tablet Android lasak Y100; pilih modul pemerolehan data yang serasi dengan aplikasi.
Kekangan pemasangan	Semak saiz paparan, dimensi pemasangan, kuasa, ruang kabel dan keseluruhan persekitaran peranti.

Sebelum membuat pesanan

Sahkan model tepat, papan pengkomputeran, sistem pengendalian yang dibekalkan, panel paparan, antara muka dan aksesori secara bersama. Pilihan yang disenaraikan untuk sesuatu keluarga produk tidak semestinya disertakan dalam setiap unit.

Sumber dan skop

Disusun daripada halaman produk bahasa Inggeris yang dipautkan pada halaman berikut. Ini ialah panduan pemilihan, bukan pengganti helaian konfigurasi yang dipersetujui, prosedur pemasangan atau sijil pematuhan.

Tablet Android lasak Y100 10.1 inci

Model	Y100
Paparan	Paparan sentuh HD 10.1 inci
Pemproses	Lapan teras, 2.2 GHz
Sistem pengendalian	Android 13
Memori standard	6 GB RAM
Storan standard	128 GB
Fungsi sentuh	Berbilang sentuhan, operasi dengan sarung tangan, operasi sentuh dalam keadaan basah dan tandatangan menggunakan stilus pasif
Bateri	Bateri terbina dalam 10,000 mAh
Modul pilihan	Modul pengimbas kod bar, NFC, UHF RFID, penyahkodan kad pengenalan dan cap jari; sahkan ketersediaan dan keserasian
Perumah	Bahan industri berkekuatan tinggi; spesifikasi produk menyatakan keperluan ujian jatuh 1 m

Nota pemilihan

Kapasiti bateri 10,000 mAh yang disenaraikan bukan jaminan tempoh operasi. Sahkan ketersediaan modul, aksesori dan penarafan perlindungan persekitaran yang tepat bagi model yang dibekalkan.

Sumber: halaman produk bahasa Inggeris 518 di wolw.net

Komputer sentuh Android bingkai nipis 18.5 inci (2026)

Model yang dipaparkan	Model bingkai nipis 18.5 inci.
Pilihan sistem pengendalian	Android 10-16 atau HarmonyOS, bergantung pada papan pengkomputeran dan binaan perisian yang dipilih; sahkan versi yang dibekalkan.
Pilihan resolusi	1366 × 768 atau 1920 × 1080, bergantung pada skrin yang dipilih. Sahkan resolusi asli model yang dipesan.
Sentuh	Sentuhan kapasitif 10 titik.
Rangkaian berwayar	Pilihan Ethernet 10/100/1000 Mbps; sahkan papan yang dipilih.
Pilihan pengenalpastian	Pengecaman cap jari, kad ID/IC, modul RF serta modul pengecaman wajah berkamera tunggal atau berkamera dwi; sahkan keserasian modul dan perisian.

Nota pemilihan

Skrin, papan pengkomputeran, sistem pengendalian dan modul pengembangan ialah pilihan konfigurasi. Sahkan resolusi panel, modul wayarles dan keserasian rangkaian mudah alih serantau bagi unit yang dipesan.

Sumber: halaman produk bahasa Inggeris 525 di wolw.net

Komputer sentuh semua dalam satu Windows 21.5 inci

Pilihan sistem pengendalian	Windows 7 / Windows 10; sahkan konfigurasi yang dibekalkan
Pilihan pemproses	Celeron / Core i3 / Core i5 / Core i7; generasi bergantung pada konfigurasi
Pilihan memori	8 GB / 16 GB / 32 GB atau lebih besar
Pilihan storan	32 GB / 64 GB / 256 GB / 500 GB atau lebih besar
Pilihan antara muka	USB / COM / RS-232 / RS-485
Resolusi paparan lazim dalam siri	1920 × 1080; sahkan panel yang dipilih
Pilihan rangkaian	Ethernet; Wi-Fi dengan antena dalaman atau luaran
Pilihan perumah	Plastik kejuruteraan atau keluli/aloi aluminium
Pilihan sentuh dan perlindungan	Sentuhan kapasitif; siri ini menyediakan varian muka hadapan rata tertutup sepenuhnya dan IP65; sahkan penarafan model yang dipilih
Pemasangan dan aksesori	Pilihan pemasangan dinding, bekalan kuasa dan perlindungan kaca terbaja; sahkan susunan yang dibekalkan

Nota pemilihan

Sistem pengendalian dan perkakasan di atas ialah pilihan merentas rangkaian produk. Sahkan sokongan perisian, pelesenan, penarafan perlindungan dan konfigurasi sebenar yang dihantar berdasarkan keperluan projek.

Sumber: halaman produk bahasa Inggeris 509 di wolw.net